

MAIS PRODUTOS PARA SEU SISTEMA DE PAREDAO



www.hinor.com.br
www.hinor.com.br/blog



OS LANÇAMENTOS
MAIS ESPERADOS

AGORA

VOCE

PODE

LINHA
SW
MG



TER SEU SISTEMA COMPLETO COM PRODUTOS HINOR



ARRUELA NIQUELADA



CONE MAIS RÍGIDO



CONJUNTO MAGNÉTICO
ROBUSTO



CARÇA DE ALUMÍNIO



LANÇA
MENTO

15" SW 4K



LANÇA
MENTO

18" SW 4K

Potência RMS: 2000 W	Potência RMS: 2000 W
Potência Musical: 4000 W	Potência Musical: 4000 W
Dutos Retangulares (AxLxP cm): 7x42x14 cm	Dutos Retangulares (AxLxP cm): 7x46x16 cm
Fs (Hz): 48,78 Hz	Fs (Hz): 46,45 Hz
Impedância (Ohms): 4	Impedância (Ohms): 4
Qes: 0,34	Qes: 0,35
Qms: 6,09	Qms: 5,15
Qts: 0,32	Qts: 0,33
Resposta Frequência (Hz@- 10dB): 35-2.500 Hz	Resposta Frequência (Hz@- 10dB): 25-2.500 Hz
Sensibilidade (dB@ 1W/M): 93,80 dB	Sensibilidade (dB@ 1W/M): 95,75 dB
Sensibilidade (dB@ 2,83 V/M): 97,80 dB	Sensibilidade (dB@ 2,83 V/M): 99,9 dB
Vas (L): 45,02	Vas (L): 84,30
Vd (L): 0,59	Vd (L): 0,71
Xmax (mm): 7,0	Xmax (mm): 7,0
Código: 32.029	Código: 32.030
Código Reparo: 30.558	Código Reparo: 31.348



**RMS
2000W**



10" MG

**RMS
400W**

8" MG

**RMS
300W**



LANÇA
MENTO

8" MG



LANÇA
MENTO

10" MG

Potência RMS: 300 W	Potência RMS: 400 W
Potência Musical: 600 W	Potência Musical: 800 W
Dutos Retangulares (AxLxP cm): 3x20x1,5 cm	Dutos Retangulares (AxLxP cm): 4x24x1,5 cm
Fs (Hz): 110 Hz	Fs (Hz): 65,9 Hz
Impedância (Ohms): 8	Impedância (Ohms): 8
Qes: 0,35	Qes: 0,27
Qms: 1,07	Qms: 3,92
Qts: 0,27	Qts: 0,25
Resposta Frequência: 90 - 7.000 Hz	Resposta Frequência: 80 - 6.000 Hz
Sensibilidade: 97 dB	Sensibilidade: 99 dB
Vas (L): 5,13	Vas (L): 26,9
Volume Total da Caixa: 6,5 Litros	Volume Total da Caixa: 6,5 Litros
Xmax (mm): 3	Xmax (mm): 4
Código: 31.092	Código: 31.091
Código Reparo: 31.378	Código Reparo: 31.384